

产品功能

380V~220kV 高压线路验电、对地电压、感应电压、电压等级显示、高压线路电流测试。

产品特点

1. 国内首创！用绝缘杆将探测器挂在高压线路上，即可验电并显示高压线路电压等级及电流。
2. 安全快速，电力输电线路检修必备工具。
3. 220kV 以下电压等级全覆盖，无需配备多个验电棒。
4. 无线传输，声光报警功能，USB 数据上传功能。

技术规格

产品型号	ETCR1800A	ETCR1800B
功能	高压验电、对地电压、感应电压、电压等级显示	高压验电、对地电压、感应电压、电压等级显示、电流测试
电源	主机：LR03 1.5V×4；探测器：6LR61 9V×1	
显示屏	4 位 LCD 显示域 47mm×28.5mm（有背光）	
电压等级显示	380V、6.6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV	380V、6.6kV、10kV、35kV、66kV、110kV
对地电压显示范围	0.1kV~150kV（对大地电压）	0.1kV~69kV（对大地电压）
验电电压范围	380V~220kV	380V~110kV
对地电压显示精度	±15%rdg±5dgt	
电流测试（仅限 B 型）	量程：0.1A~6000A；精度：±3%rdg±5dgt，分辨率：0.1A	
无线频率	433MHz	
无线传输距离	直线传输距离 30 米	
验电指示	验电时探测器具有声光指示功能，红色双闪灯指示和“嘟-嘟-嘟”蜂鸣声	
显示速率	2 次/秒	
数据存储	99 组（掉电或更换电池不会丢失数据）	
自动关机	开机约 10 分钟仪表将自动关机	
电池电压低指示	当探测器电池电压降低到低于 7.2V±0.1V 时，绿色电源指示灯闪烁；当接收器电压低于 4.8V±0.1V，显示电池电压低符号“  ”提醒更换电池。	
额定电流	探测器：75mA max；接收器：35mA max	
探勾口径	φ 50mm（1800A）；φ 60mm（1800B）	
仪表尺寸	接收器：78mm×165mm×42mm；探测器 300mm×237mm×85mm	
仪表质量	约 6kg（含附件）	
绝缘杆长度	约 4300mm	
随机附件	探测器：1 件；接收器：1 件；探勾：1 件；探针：1 件（仅限 A 型）；伸缩绝缘杆：1 件；USB 通讯线：1 件；LR03 电池：4 节；6LR61 电池：1 节，工具包：1 件。	