



### 产品功能

在被测回路不开路的情况下，同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数，判别变压器接线组别、感性、容性电路，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否，检修线路设备等。

### 产品特点

1. 智能化设计，减少了操作的繁琐性，降低了误操作的可能性，具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等优点。
2. 采用电压互感器和电流钳方式输入，机内无高压，2路输入间完全隔离，安全可靠。
3. 尖小形钳口适合于排线密集的场所。
4. 测试线采用电力专用电缆线，弹棒插头和鳄鱼夹均有绝缘保护。仪表采用绝缘防滑护套。
5. 配有USB接口，可存储1200组数据，通过系统软件上传所存数据到电脑，便于读取、保存、报表、打印历史数据等。
- 6.

### 技术规格

电 源	LR6 1.5V×6		
显示模式	2.8寸 TFT 彩色液晶屏，显示域：58mm×44mm		
测试精度 (基准条件下)	电压量程：AC 0.00V~600V	分辨率：AC 0.01V	基本误差：±(0.5%量程)
	电流量程：AC 0.0mA~20.0A	分辨率：AC 0.1mA	基本误差：±(0.5%量程)
	相位量程：0.0°~360.0°	分辨率：0.1°	基本误差：±1°
	频率量程：45.00Hz~65.00Hz	分辨率：0.01Hz	基本误差：±(1.0%量程)
	有功功率量程：0.0W~12kW	分辨率：0.1W	基本误差：±(1.0%量程)
	无功功率量程：0.0var~12kvar	分辨率：0.1var	基本误差：±(1.0%量程)
	视在功率量程：0.0VA~12kVA	分辨率：0.1VA	基本误差：±(1.0%量程)
	功率因数量程：-1.000~1.000	分辨率：0.001	基本误差：±0.03
检测速率	约2秒/次		
钳口尺寸	Φ8mm		
数据存储	1200组		
数据保持	测试中按 <b>HOLD</b> 键保持数据，“HD”符号显示		
自动关机	无操作约15分钟后，仪表自动关机		
电压检测	当电池电压低于7.2V时，电池电压低符号显示，提醒更换电池		
输入阻抗	测试电压输入阻抗为：1MΩ		
工作电流	开启背光灯最大耗电135mA；关闭背光灯仪表耗电90mA		
通信接口	USB接口，所存数据上传电脑，便于分析管理数据		
仪表尺寸	196mm×92mm×54mm		
仪表质量	约2.31kg(含附件)		
随机附件	主机：1件；电流钳：2件；测试线：4条；USB数据线：1条；电池LR6：6节；仪表箱：1件		