

产品功能

相序检测（正相、逆相、缺相）、简易检电、火线识别、缺相判断。

产品特点

- 1、快速检测三相相线的带电情况以及相序旋转方向，以确定正确的连接方式。
- 2、A型无内置电池，指示灯显示正相、逆相、缺相。
- 3、B型配备LCD 大屏，清晰显示正相、逆相、缺相与电池电量，采样快、读数直观。

技术规格

产品型号	ETCR1010A接触式相序表	ETCR1010B接触式相序表
电源	---	DC 4.5V, 7号碱性干电池 (LR031.5V×3)
显示	---	三位LCD显示, 显示域: 31×44mm
电压范围	200V~480V AC 三相	40V~600V AC 三相
连续使用时间限制	200VAC时, 60分钟 480VAC时, 4分钟	---
频率范围	20Hz~400Hz	20Hz~400Hz
静态电流	---	小于3mA
自动关机	---	低电压自动提示, 无操作自动关机
仪表尺寸	83mm×63mm×23mm	120mm×72mm×29mm
仪表质量	约0.24kg(含附件)	约0.32kg(含附件)
工作环境	-10℃~55℃; 80%RH 以下	-10℃~55℃; 80%RH 以下
耐压	4000V/min	4000V/min
随机附件	仪表: 1台; 鳄鱼夹: 3个; 工具包: 1个	仪表: 1台; 鳄鱼夹: 3个; LR03电池: 3节; 工具包: 1个